CTRL-FL1

2 ANS garantie

DESCRIPTION

- Le panneau de contrôle pour flèche de signalisation CTRL-FL1MC est assemblé dans un boîtier ultra robuste et compact.
- En plus de la flèche de signalisation, il est idéal pour contrôler des accessoires supplémentaires tel qu'un support motorisé, une petite barre DEL stroboscopique ou des lampes de travail.

FONCTIONNALITÉS

- Protection contre les courts-circuits sur toutes les sorties
- Mode de fonctionnement jour / nuit avec photocellule intégrée
- Sortie 5A pour contrôle de barre stroboscopique DEL ou autres accessoires
- Programmation des paramètres de la flèche (Intensité, vitesse de clignotement, montée et descente, etc.)
- Activation du moteur de flèche sans embrayage intégrée
- Détection de l'allumage sans fil
- Protection contre les surtensions et les inversions de polarité
- Membrane éclairée
- Détection de batterie faible (programmable)
- Aucun composant externe requis
- Mode VSS (CAN BUS, VSS différentiel, VSS à 1 fil, vitesses préprogrammées)
- Temps de montée et de descente programmable sur moteur de flèche sans embrayage

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Voltage d'entrée :	8 à 16Vdc
Température de fonctionnement :	-40°C à 75°C (-40°F à 167°F)
Consommation électrique (mode continu) :	(Avec une source d'alimentation 14Vdc) Mode veille, sans sorties activées : 0,8mA Activé, sans charge: 20mA
Sortie auxiliaire :	Activé = + 12V 5A
Sorties alimentation flèche :	Activé = + 12V 15A
Sorties MOT+ et MOT- :	Activé = + 12V and GND 20A
Sorties cannaux flèche (chacun) :	Activé = GND 5A

CODE DE PRODUITS

Numéro	Description
CTRL-FL1	PANNEAU DE CONTRÔLE POUR FLÈCHE DE SIGNALISATION