



Bluetooth



Télécommande RF

Contrôle à 8 touches

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Tension : 12Vcc à 24Vcc

Courant Max. : 60A

8 Sorties disponibles : 2 sorties 30A
2 sorties 20A
2 sorties 10A
2 sorties 5A

Température d'opération : -40°C à 105°C (-40°F à 220°F)

Boîtier de puissance

Numéro Description

67860Z CONTRÔLE À 8 TOUCHES PERSONNALISABLES AVEC BOÎTIER HAUTE PUISSANCE

Contrôle principale

- Contrôle 8 touches étanche (IP65)
- Rétro-éclairage personnalisable RVB
- Gradation de l'intensité lumineuse automatique (capteur intégré)
- Offre 3 Modes de configuration par touche :
 - On/Off (lumière rouge)
 - Momentané (lumière bleu)
 - Pulsation/ Stroboscopique (lumière verte)
- Possibilité de regrouper plusieurs touches.

Boîtier de puissance

- Supporte 720 Watts sur le 12V / 1 440 Watts sur le 24V
- 8 circuits disponible :
 - (2x) 30A / (2x) 20A / (2x) 10A / (2x) 5A
- Indicateur de défaillance sur chaque circuit (Del rouge)

Télécommande RF

- Permet de contrôler les 8 sorties à distance par Radio Fréquence
- Capte le signal de l'antenne à 165 pieds
- Boîtier de la télécommande magnétique
- Batterie inclus



Pour tous types de véhicules y compris VTT et bateaux.

